



Abbildung beispielhaft

BIDE 96 Bimetall-Dreheisen- Messgerät 2000/5A 15 min

Artikel-Nr.: 201568/2000

Analoges Anzeigegerät mit Bimetall-Dreheisen-Messwerk
Skala 90° weiß, Bedruckung schwarz, Schmalrahmen schwarz-
matt nach DIN 43 718

Anzeige:
Skalenteilung: grobfein

Zeiger:
Balkenzeiger mit Schneide
Roter Schleppzeiger zur Anzeige des Höchstwertes

Gehäusematerial: ABS, selbstverlöschend und nicht tropfend
nach UL94V-0

Befestigung: Kunststoffklemmbefestigung

Skala: Wechselskala (Skalenwechsel ist nur im
spannungslosen Zustand zulässig)

Anschlüsse: Schraubanschlüsse M5 mit Klemmbügeln

Berührungsschutz: vollflächige Klemmenabdeckung
handrückensicher gehört zum Lieferumfang.

Typ:	Strommesser
Messart:	Wandlermessung x/5A
Bereich:	2000A
Einbauort:	Fronteinbau
Abmessungen:	96 x 96 mm